



Audio

Pojačalo	2 x 75 W Klase-D na 4Ω
Frekvencijski odziv	22Hz-22kHz +/-3dB
Kontrole	Stereo+, bas, visoki tonovi, glasnoća
DAC112dB	32-bitni 384kHz PCM DirectPath™
ADC	110 dB, 32-bitni 192 kHz

Povezivost

Apple Airplay 2 i Google Cast	
UPnP/DMC DLNA medijski poslužitelj kompatibilan	
Radio	Internet Radio DAB/DAB+ FM s RDS-om (87,5-108MHz),
Postavke	20 globalnih unaprijed postavljenih
Bluetooth	V5.1 a ptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/a)c WPS2, WEP, WPA WPA2
Ethernet	RJ4510/100 Mbps
HDMI	ARC i eARC
Glazbene usluge	Spotify Connect, T1 DAL Connect
Mediji	FLAC, AIFF, WAV do 32 bita 384 kHz MP3 do 48 kHz 320 kbps AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 do 96 kHz 320 kbps
CD podržava	vanjski USB CD (nije uključen)
Linijski	RCA ulaz (2,3 Vrms)
Izborni linijski izlaz / predizlaz	RCA (2,0Vrms)
Sub-izlaz	Puna frekvencija mono RCA (2,0Vrms)
MM fono	Stereo RCA RIAA fono stupanj (do 8mV)
Optički ulaz	TOSLINK digitalni ulaz (24-bit 192kHz)
USB 2.0 Type-C	Fat32 flash disk kompatibilan
Teleskopska antena	može se ukloniti
Antenski konektor	75Ω F-tip konektora

Značajke

Zaslon	TFT u boji s visokim kontrastom od 5 inča
Automatsko stanje pripravnosti	Automatski način rada za uštedu energije
Prilagodljive ulazne razine	Linijski ulaz, optički
USB Type-C priključak za punjenje	5V 1A (SW)
Softverska ažuriranja	Bežično i USB
Jeziči korisničkog sučelja:	EN, DA, DE, ES, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, ZH (možda pri pokretanju neće biti podržani svi jezici)

Daljinski upravljač

Ruark RM07 USB C punjivi BT daljinski upravljač

Opće specifikacije

Završna obrada ormarića	ugljen lak ili lakirani furnir oraha
Uključene stavke	R610 glazbena konzola, kabeli zvučnika od 3 m, RM07 punjivi Bluetooth daljinski upravljač, USB C kabel za punjenje daljinskog upravljača, teleskopska antena, ključ za antenu, mrežni kabel, korisnički priručnik
Ulazna snaga	90-240VAC, 50-60Hz, 2,5A
Potrošnja	2,0 W u mirovanja , 8,0 W u pripremi
Dimenzije (VŠD)	95 x 300 x 280 mm (kućište) 107 x 300 x 280 mm (s kontrolom)
Težina	4,1 kg